

# Produktdatablad

## WRM-24 \*



Radiomottagningsmodul för aktivering av automaddörrar och  
fönstermotorer på 24 V DC

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Aktivering av GEZE automaddörrar och fönstermotorer via GEZE:s radioprogram
- Infällt montage



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kodar kommunikationen via rolling code med upp till 74 triljoner kodkombinationer
- Enkel programmering med inlärningsknapp och akustisk återkoppling
- Upp till 85 radiosändare kan läras in
- Integrerad DIP-omkopplare för omkoppling mellan olika driftsätt
- Pulsdrift, pulsdrift och permanent drift, dödmansdrift, självstoppsläge
- Minsta mått på huset för integrerad installation eller installation i en infälld dosa
- Två utgångar för individuella anslutningsmöjligheter

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	WRM-24 *
Driftström	12.5 mA
Utgång	2 potentialfria reläkontakter
Skyddsklass	IP20
Monteringssätt	Infällt montage
Typ av kabelanslutning	Skruvklämma
Sändfrekvens	433.93 Mhz
Drifttemperatur	0 - 50 °C

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
Radiomottagningsmodul WRM-24 *	52 x 47 x 23 mm (B x H x D), för installation i ett vanligt, infällt uttag / 24 V DC driftsspänning, pulsdrift eller pulsdrift och kontinuerlig drift	131213	Svart	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 potentialfria reläkontakter

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.